

# MEDIDOR DE IMPEDANCIAS DE AUDIO DIT1106



- Medida de la impedancia real de sistemas de altavoces a 1KHz.
- Tres rangos de medida (20  $\Omega$  / 200  $\Omega$  / 2K $\Omega$ ) lo que permite medir sistemas de cine en casa y sistemas de sonido comerciales.
- Funcionamiento portátil mediante baterías.
- Indicación de batería baja.
- Función de retención de los datos de la medida.
- Ajuste de 0  $\Omega$ .
- Apagado automático.
- Retención de datos en pantalla.
- Permite estimar la potencia necesaria en una instalación para la adecuada elección del amplificador.
- Compacto, robusto y fácil de transportar.

Escalas de medida	0-20, 0-200, 0-2.000 $\Omega$
Frecuencia de test	1 KHz.
Precisión	
Escala 20 $\Omega$	$\pm 2\%$ de la lectura $\pm 2$ dígitos o 0,1 $\Omega$ (la que sea mayor)
Escala 200 / 2000 $\Omega$	$\pm 2\%$ de la lectura $\pm 2$ dígitos
Display	LCD 3 ½ dígitos (2.000 cuentas)
Temperatura y humedad	0°C ~40°C , 80% humedad relativa
Alimentación	8 x 1,5V (AA)
Dimensiones y peso	175 (L) x 85 (A) x 75 (H) mm. Aproximadamente 620 gr con baterías incluidas
Accesorios incluidos	Cables de pruebas, pinzas de seguridad, baterías, funda de transporte y manual de usuario.