



DITECOM  
DESIGN

Multímetro de banco

VC8045



True RMS

Cambio automático de polaridad

Medida HFE

## DESCRIPCIÓN

El multímetro VC8045 tiene una resolución de 4 1/2 dígitos. Su pantalla LCD de 30mm permite visualizar de forma clara todas las medidas. Dispone de una precisión de 0.05% Vcc, cambio automático de polaridad, medidas de frecuencia y condensadores

## CARACTERÍSTICAS

Multímetro VC8045		
Tensión DC	200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V	± 0.05%
Tensión AC	2V / 20V / 200V / 750V	± 0.08%
Corriente DC	20mA / 200mA / 20A	± 0.35%
Corriente AC	20mA / 200mA / 2A / 20A	± 0.8%
Resistencia	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ	± 0.1%
Capacidad	20nF/2uF/200uF	± 3.5%
Frecuencia	20 KHz/200KHz	± 1%